

# REC ケーブルテレビを簡単録画 REC

録画機能を内蔵していない標準セットトップボックス(STB)でも市販録画機と接続して高画質デジタル録画が可能です。 ※シングルチューナーにつき、裏番組録画はできません。

## 録画機の接続

標準STBでケーブルテレビを録画するには、市販の録画機をLANケーブルで接続する方法と、外付けハードディスクをUSBケーブルで接続する方法の、2通りの方法があります。 ※STBメーカー取扱説明書はこちらからご覧ください。<USBハードディスク操作ガイド><USBハードディスク機能追加説明書>



### ※LAN録画に関するご注意:

- LAN録画を行うには、STB「TZ-LS300F」のソフトウェアバージョンが「0060」以上である必要があります。  
リモコンの「番組表」を押してテレビ画面右下に表示される数字が「0060-1010」「0070-1010」「0080-1010」「0090-1010」であれば対応可能です。
- LAN録画は無線LAN接続ではメーカーの動作保証対象外です。
- 対応する市販録画機は、次ページをご覧ください。

### ※USBハードディスク録画に関するご注意:

- ハードディスクはSTBへの登録作業が必要です。(ユーザーメニュー)登録する際、ハードディスクのデータは全て消去されます。登録したSTB以外で録画したコンテンツの再生はできません。  
STBを交換した場合は、再登録作業が必要になります。
- ハードディスクはコンセントから電源を取るタイプをご使用ください。
- 動作確認しているのはディスク容量2TB以下のモデルになります。
- 対応するUSBハードディスクは、次ページをご覧ください。

## STBの設定

### LAN録画

- ① [操作一覧] を押す。
- ② [▼] で「設定する」を選択して [決定] を押す。
- ③ [▼] で「設置設定」を選択して [決定] を押す。
- ④ [▼] で「クイックスタート」を選択して「入」を選ぶ。
- ⑤ [元の画面] を押して戻る。

### USBハードディスク録画

- ① ハードディスクを接続すると確認画面が表示されるので「はい」を選び [決定] を押す。
- ② 確認画面が2回表示されるので [◀] で「はい」を選び [決定] を押す。
- ③ フォーマット(初期化)が始まる。
- ④ フォーマット(初期化)後に表示名を変える場合、[◀] で「はい」を選び [決定] を押す。変更しない場合には「いいえ」を選び [決定] を押す。
- ⑤ 確認画面で [◀] で「はい」を選び [決定] を押す。

## 対応デジタル録画機一覧

LAN録画	
ブルーレイレコーダー	
Panasonic	DMR-BZT9300
	DMR-BZT830
	DMR-BZT730
	DMR-BWT630
	DMR-BWT530
	DMR-BRT230
	DMR-BZT920
	DMR-BZT820
	DMR-BZT720
	DMR-BZT620
	DMR-BZT520
DMR-BZT220	
SHARP	BDHW-51
	BDW-510
	BD-T510
SONY	BDZ-ET2000
	BDZ-ET1000
	BDZ-EW1000
	BDZ-EW500
	BDZ-SKP75
	BDZ-AX2700(*1)
	BDZ-AX2000(*1)(*2)
	BDZ-AX1000(*1)(*2)
	BDZ-AT900(*1)(*2)
	BDZ-AT700(*1)(*2)
	BDZ-AT500(*1)(*2)
	BDZ-AT970T(*1)
	BDZ-AT770T(*1)
	BDZ-AT950W(*1)
LAN接続型ハードディスク	
I-O DATA	HVL-AV1.0
	HVL-AV2.0
	HVL-AVS2.0

\*1:取扱説明書の記載内容より対応録画機として掲載(動作確認は行っていません)。

\*2:ソフトウェアアップデートが行われている必要があります。

USBハードディスク録画		
USB接続型ハードディスク		
I-O DATA	HDCL-UT(*3)	HDCL-UT1.0W(1.0TB)
		HDCL-UT1.0K(1.0TB)
		HDCL-UT2.0W(2.0TB)
		HDCL-UT2.0K(2.0TB)
	AVHD-UR(*3)	AVHD-UR1.0B(1.0TB)
		AVHD-UR2.0B(2.0TB)
	AVHD-UV	AVHD-U1.0VB(1.0TB)
		AVHD-U2.0VB(2.0TB)
		AVHD-U1.0V(1.0TB)
		AVHD-U2.0V(2.0TB)
	HDCA-U(*4)	HDCA-U1.0CWC(1.0TB)
		HDCA-U2.0CWC(2.0TB)
HDCA-U1.0CKC(1.0TB)		
HDCA-U2.0CKC(2.0TB)		
HDCA-U1.0CWB(1.0TB)		
HDCA-U2.0CWB(2.0TB)		
HDCA-U1.0CKB(1.0TB)		
HDCA-U2.0CKB(2.0TB)		
HDCA-U1.0W(1.0TB)		
HDCA-U2.0W(2.0TB)		
HDCA-U1.0K(1.0TB)		
HDCA-U2.0K(2.0TB)		
HDCA-LU(*4)	HDCA-L1.0UW(1.0TB)	
	HDCA-L1.5UW(1.5TB)	
	HDCA-L2.0UW(2.0TB)	
	HDCA-L1.0UK(1.0TB)	
	HDCA-L1.5UK(1.5TB)	
	HDCA-L2.0UK(2.0TB)	
BUFFALO	HD-AVSU2/V	HD-AVS1.0TU2/V
		HD-AVS1.0TU2/V/J
		HD-AVS2.0TU2/V
	HD-LSU2	HD-LS1.0TU2(1.0TB)
		HD-LS1.0TU2J(1.0TB)
		HD-LS1.0TU2WH(1.0TB)
		HD-LS1.0TU2JWH(1.0TB)
		HD-LS2.0TU2(2.0TB)
		HD-LS2.0TU2J(2.0TB)
		HD-LS2.0TU2WH(2.0TB)
		HD-LS2.0TU2JWH(2.0TB)
		HD-ALSU2/V
HD-ALS1.0TU2/V/J		
HD-ALS2.0TU2/V		
HD-LBFU2	HD-LBF1.0TU2(1.0TB)	
	HD-LBF2.0TU2(2.0TB)	
HD-LBU2/V	HD-LB1.0TU2/V(1.0TB)	
	HD-LB2.0TU2/V(2.0TB)	
HD-LBU2	HD-LB500U2(500GB)	
	HD-LB1.0TU2(1.0TB)	
	HD-LB1.5TU2(1.5TB)	
	HD-LB2.0TU2(2.0TB)	

\*3:このシリーズはUSB3.0対応ですがUSB2.0で動作します。

\*4:このシリーズの3.0TBモデルには対応していません。

※対応USBハードディスクのうち、一部の製品は弊社でお取り扱いしています。取り扱いUSBハードディスクについては[こちら](#)をご覧ください。

※ご注意:

- ここに記載の機種は、各社の取扱説明書・Webサイト等で確認を行ったもの、あるいは弊社で録画/再生動作の確認を行ったもので、動作を保証するものではありません。
- ここに記載のない機種については、弊社総合窓口までお問合せください。
- ここに掲載の情報は、2013年7月現在の情報です。

※TZ-LS300F以外のSTBの録画については、<[サポートページ](#)>をご覧ください。